

## Betapack 2

6 x 10A Dimmer, mit 18 x Typ13, 6 Kanalregler



Die Auswahl an analog- und digitalansteuerbaren Dimmern, innerhalb der Betapack 2-Serie, ist eine der kostengünstigsten und vielseitigsten Lösungen auf dem professionellen Markt.

Die Fertigung erfolgt nach höchsten professionellen Standards. Die umfassende Auswahl an 6 x 10 A Dimmern beinhaltet Varianten mit Steckverbindungen für fast alle globalen Standards.

Die Betapacks sind wahlweise mit Sicherungen, oder S-Automaten erhältlich und lassen sich somit überall universell einsetzen. Zusätzlich verfügt die Betapack 2 Plus-Serie über Ausgänge auf der Vorderseite (z.B. 6 x 3 Typ13), 6 Kanalregler und einem Masterregler.

Die Betapack 2 Dimmer können wahlweise als 19" Geräte in einem Schrank, oder über die mitgelieferten Halterungen an der Wand montiert werden. Ebenso können Sie das optional erhältliche Easicarry-Set (Griff und vier Standfüße) dazu verwenden, das Betapack 2 transportabel einzusetzen

### technische Daten

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Sicherungen 10A</li><li>• DMX-Eingangsschutz</li><li>• DMX-Adressierung über Regler auf der Frontplatte einzustellen</li><li>• 19", 4 HE Schrankeinbau oder Wandmontage (Montagematerial im Lieferumfang)</li><li>• Für gängige Wartungsarbeiten ist lediglich ein Schraubendreher notwendig</li><li>• 2 Dimmerkurven bei DMX-Ansteuerung</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aluminium Kühlelement, konvektionsgekühlt</li><li>• Analoge 0 bis +/- 10V und DMX-Eingänge auf der Vorderseite</li><li>• DMX-Status LED's</li><li>• Abdeckplatte der Kontrollelemente wird mitgeliefert</li><li>• Kanaltestschalter pro Kanal (nicht beim Betapack 2 Plus)</li><li>• Leichte Wartung - steckbare Bauteile (Triacs usw.)</li></ul> |
|---|---|